

蓝牙扫描仪

快速使用指南

- ▶ 室外80米可视距离无线传输
- ▶ 与各类PC的蓝牙一键匹配
- ▶ 内置FLASH闪存支持断点续传
- ▶ 离线扫描可存储条码超过5000条
- ▶ 支持普通模式、盘点模式、不丢失模式、SPP模式并可自由切换
- ▶ 支持Windows XP、Win 7 Win8/10系统PC机。Android设备、IOS设备
- ▶ 支持HID协议、SPP协议



休眠时间设置



开始设置



5分



30秒



10分



60秒



20分



2分



扫描仪无休眠模式

模式功能设置条码



连接配对模式



不丢失模式



串口模式



SPP模式



HID(USB)模式



盘点模式



普通模式



数据总数



数据上传



清除数据



IOS键盘显示隐藏



IOS键盘按键双击显示隐藏



扫到条码提示音开启



条码上传提示音关闭



条码上传提示音开启




扫到条码提示音关闭



硬件版本信息



关机模式



蓝牙恢复出厂设置



软件版本信息


用户ID设置



ID设置



隐藏ID



显示ID

语言选择（默认美语）



美语



法语



俄语



德语



意大利语

LED指示灯

指示灯颜色

说明

绿灯亮并快速熄灭

左右蓝色灯一起闪烁

左边蓝色灯常亮

红灯常亮

红灯闪烁

成功读取条码，同时发出短鸣

进入匹配模式，等待终端连接本设备

成功匹配并连接上设备，同时短鸣两次

充电状态

电池接触不良



0



1



5



2

蜂鸣器

鸣音方式

说明

长鸣2秒

长鸣3声

短鸣20次

短鸣1次

短鸣2次

短鸣3次

短鸣5次

蓝牙模块初始化错误，外部EEPROM满

电量不足，电池电压低于3.2V

外部存储初始化错误，外部EEPROM读写错误

上传开始，上传OK，设置开始，设置OK

上电OK，RF传输OK（蓝牙枪连接成功）

蓝牙传输错误（蓝牙枪连接失败）

设置错误，配对错误



6



3



7



4



8

1 与Windows XP 系统匹配

1. 启动蓝牙扫描仪，长按蓝牙扫描仪按钮8秒以上或扫配对条码，将进入【配对模式】，连接指示灯（蓝色）将快速闪烁
2. 在电脑控制面板中找到蓝牙，打开蓝牙面板，点击添加按钮
3. 选中“我设备已经设置并且准备好，可以查找”，点击下一步
4. 出现添加Bluetooth设备向导对话框，对话框中应该出现一个General Bluetooth HID Barcode设备图标
5. 双击General Bluetooth HID Barcode设备图标，出现密钥对话框，选择不使用密钥，下一步，将开始安装驱动程序
6. 安装成功后Bluetooth设备里多了一个General Bluetooth HID Barcode设备，同时蓝牙扫描仪短鸣一声，到此蓝牙适配器安装完毕
7. 配对成功，蓝牙扫描仪指示灯蓝色灯常亮。

2 与Windows 7 系统匹配

1. 启动蓝牙扫描仪，长按蓝牙扫描仪按钮8秒以上或扫配对条码，将进入【配对模式】，连接指示灯（蓝色）将快速闪烁
2. 在电脑控制面板中找到“设备和打印机”，点击“添加设备”，
3. 出现添加Bluetooth设备向导对话框，对话框中应该出现一个General Bluetooth HID Barcode设备图标
4. 右键单击“General Bluetooth HID Barcode”设备图标“属性”选项，出现属性对话框，点击确认。此时电脑提示正在安装驱动
5. 等待电脑安装驱动完毕，蓝牙扫描仪指示灯（蓝色）常亮，表示蓝牙扫描仪和电脑连接成功

3 与Windows 8/Windows 10 系统匹配

1. 启动蓝牙扫描仪，长按蓝牙扫描仪按钮8秒以上或扫配对条码，将进入【配对模式】，连接指示灯（蓝色）将快速闪烁
2. 打开控制面板，点击“添加设备”，电脑将会搜到General Bluetooth HID Barcode的设备
3. 双击该设备或者点击下一步，电脑会自动安装驱动
4. 驱动安装完毕，蓝牙扫描仪指示灯（蓝色）常亮，或者条码枪短鸣一声，表示蓝牙扫描仪已成功连接到电脑

4 与Android、ios 系统匹配

1. 启动蓝牙扫描仪，长按蓝牙扫描仪按钮8秒以上或扫配对条码，将进入【配对模式】，连接指示灯（蓝色）将快速闪烁
2. 在设备中打开蓝牙，搜索到General Bluetooth HID Barcode
3. 点击该蓝牙设备，进入配对状态
4. 配对成功，蓝牙扫描仪指示灯蓝色灯常亮。

常见问题

- ▶ **蓝牙扫描仪与安卓手机连接不上怎么办？**
确认手机为android 3.0以上就可以直接连接

- ▶ **为什么部分条码扫描不了？**
因为部分不常用的条码在出厂时默认设置是关闭的，您只要开启相应条码设置就可以正常扫描了，如果您不知道相应条码类型，请联系生产厂商

- ▶ **为什么配对后条码无法上传到电脑或者手机？**
 1. 确认是否已经配对成功，配对成功蓝牙扫描仪LED显示是蓝色
 2. 是否已经开启了盘点功能（盘点模式下条码不会自动上传，需要手动扫相应的条码上传）

- ▶ **电脑或手机搜索不到蓝牙扫描仪怎么办？**
 1. 确认蓝牙扫描仪处于开机状态
 2. 确认蓝牙扫描仪处于匹配状态，匹配状态下指示灯（蓝色）会闪烁

- ▶ **蓝牙扫描仪已经和手机或电脑连接过，怎么再次与该手机或电脑配对？**
 1. 在电脑蓝牙面板中选择已配对的蓝牙扫描仪，点击“删除”按钮（或在手机蓝牙中取消已配对的蓝牙设备）

2. 设置蓝牙扫描仪，使蓝牙扫描仪进入配对状态(有以下两种方式)
 - (1) 打开蓝牙扫描仪，长按8秒直到蜂鸣器短鸣2次，蓝牙指示灯（蓝色）快速闪烁
 - (2) 扫描条码“进入配对模式”，指示灯（蓝色）快速闪烁
3. 最后按照前面相应系统的步骤操作即可

- ▶ **重新插拔蓝牙适配器或者重启手机蓝牙后不能自动连接怎么办？**
确保电脑或者手机没有和其他蓝牙设备连接过的情况下，重新启动蓝牙扫描仪即可自动连接

- ▶ **为什么从SPP模式转换成HID模式时连接不上设备？**
确认该设备是否已连接过HID模式，如连接过，请在蓝牙搜索设备中忽略已连接过的设备名称，重新配对连接

- ▶ **如何更改更多的扫描设置**
请联系生产厂商

免责声明

对于超越我们责任能力范围的自然灾害（如：地震、水灾等）而导致的损失，本公司不承担任何责任。

在任何情况下，对于伴随本产品的使用而带来的任何损失（包括依照手册说明使用而导致的损失），诸如：公司利润的损失、信誉损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，以及因此导致的任何特别的、意外的、连带的或间接的损失，本公司不承担任何责任。

对于由于不当使用非本公司指定的通讯硬件或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。

对于通过使用本产品获得的讯息、数据、档案或其它产品与服务，本公司不提供任何形式的保证与技术支持，且对于用户对这些讯息、数据、档案或其它产品与服务的使用，不承担任何责任。

对于通过本产品使用的第三方软件，本公司不承担任何形式的担保与技术支持责任。

本手册的内容依照“现状”提供。除非适用法律另有规定，否则本公司不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确的或默许的保证。